

BL Drive IP67 240W 24V

BL MW Netzteil CV 90-305VAC 240W 24VDC 10000mA IP67

Artikel-Nr.: 170171



24

V



Ausgangsspannungsbereich
h

240

W



IP67

Schutzart (IP)



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Netzteil Konstantspannung. Eingangsspannung 90-305VAC. Maximale Gesamtleistung 240W (max. 1,6A). Ausgangsspannung 24VDC. Schutzart IP67. Schutzklasse I. Abmessungen LxBxH = 244x68x38,8mm BILTON LEDON Technology Netzteil BL Drive IP67 240W 24V Artikel 170171 Das Netzteil ist bis zu 240 W Ausgangsleistung und 24 V Ausgangsspannung verwendbar. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 90 - 305 V und hat eine IP67 Schutzart sowie Schutzklasse III . Abmessung (L x B x H): 244,0 mm x 68,0 mm x 38,8 mm



BL Drive IP67 240W 24V

BL MW Netzteil CV 90-305VAC 240W 24VDC 10000mA IP67

Artikel-Nr.: 170171



MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Metallgehäuse
Breite [mm]	68,0
Länge [mm]	244,0
Höhe [mm]	38,8
Ausführung	statisch
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja
Schutzart (IP)	IP67
Aderquerschnitt [mm ²]	2,5

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	III
Spannungsart	AC
Steuersignal	ohne
Mit Überhitzungsschutz	ja
Eingangsspannungsbereich [V]	90 - 305
Ausgangsspannungsbereich [V]	24
Ausgangsleistungsbereich [W]	240
Ausgangsstrombereich [mA]	10000
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Überlastschutz	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein
Geeignet für Konstantspannung	ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein

ANSCHLUSS

Aderquerschnitt [mm ²]	2,5
------------------------------------	-----

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 20 ... + 50
Betriebstemperatur am Tc [°C]	- 40 ... + 70
Lebensdauer bei 20 °C [h]	30000

VERPACKUNGSDATEN

EAN	4250716918946
Artikel-Nr.	170171
Nettogewicht [g]	1180
Bruttogewicht [g]	1300
Bruttobreite [mm]	60,0

BL Drive IP67 240W 24V

BL MW Netzteil CV 90-305VAC 240W 24VDC 10000mA IP67

Artikel-Nr.: 170171



Bruttohöhe [mm]	42,0
Bruttolänge [mm]	322,0
Zolltarifnummer	85043180
Nettobreite [mm]	90,0
Nettohöhe [mm]	50
Nettolänge [mm]	320
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at