
BL Casambi Dimmer 2PH

BL Casambi Dimmer 2CH PWM

Artikel-Nr.: 171943







Dimensionsangaben in mm.*Referenzpunkt (Tc point) an der Unterseite

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Dimmer, DALI/0-10V, Kunsstoff weiß, Casambi, Mesh-Netzwerk, IP20 BILTON LEDON Technology BL Casambi Dimmer 2PH Artikel 171943 Der Controller BL Casambi Dimmer 2PH hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 100 - 240 V betrieben und hat eine IP20 Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 76 mm x 26 mm x 23 mm

Casambi

BL Casambi Dimmer 2PH

BL Casambi Dimmer 2CH PWM

Artikel-Nr.: 171943



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	26
Gerätehöhe [mm]	23
Gerätetiefe [mm]	76
Montageart	sonstige
Farbe	weiß
Steuersignal	Casambi
Befestigungsart	sonstige
Aderquerschnitt [mm²]	0,5 - 1,5
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
App-Steuerung über Bluetooth	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Spannungsart	AC
Anzahl der Kanäle	6
Frequenz [Hz]	50 / 60
Steuersignal	Casambi
Nennspannung [V]	100 - 240
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0.5

ANSCHLUSS

Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Kanäle	6
Aderquerschnitt [mm²]	0,5 - 1,5

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs	[°C]	- 20 + 45
--	------	-----------

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at