BL Casambi Dimmer 4CH PWM

BL Casambi Dimmer 4CH PWM Konstantspannung

Artikel-Nr.: 170924





AUSSCHREIBUNGSTEXT

1-4 Kanal LED-Dimmer für Konstantspannung 24VDC. Maximale Gesamtleistung 144W bei 24VDC (max. 6A). Eingangsspannung 12-24VDC. Steuersignal Funk. PWM-Frequenz 400Hz. Schutzart IP20. Schutzklasse III. Abmessungen LxBxH = 72,6x30x18mm BILTON LEDON Technology BL Casambi Dimmer 4CH PWM Artikel 170924 Der Controller BL Casambi Dimmer 4CH PWM hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 12-24 V betrieben und hat eine IP20 Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 72.6 mm x 30 mm x 18 mm





BL Casambi Dimmer 4CH PWM

BL Casambi Dimmer 4CH PWM Konstantspannung

Artikel-Nr.: 170924



MECHANISCHE DATEN

| Werkstoff | Kunststoff |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gerätebreite [mm] | 30 |
| Gerätehöhe [mm] | 18 |
| Gerätetiefe [mm] | 72.6 |
| Montageart | sonstige |
| Farbe | weiß |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Steuersignal | Casambi |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | ja |
| Verwendbar mit Funktaste | ja |
| Verwendbar mit IR-Taste | nein |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | ja |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | ja |
| Verwendbar mit Taste | ja |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| App-Steuerung über Bluetooth | ja |
| 7 App Georgian 6 and 5 Indeed an | J ^m |

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| Steuersignal | Casambi |
|------------------|----------|
| Lastart | sonstige |
| Nennleistung [W] | 144 |
| Nennspannung [V] | 12 - 24 |
| | |

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtwertspeicher ja

VERPACKUNGSINFORMATION

| EAN | 4250716942033 |
|-------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 170924 |
| Nettogewicht [g] | 45.1 |
| Bruttogewicht [g] | 45.9 |
| Bruttobreite [mm] | 100,0 |
| Bruttohöhe [mm] | 19,0 |
| Bruttolänge [mm] | 140,0 |
| Zolltarifnummer | 8536500500 |
| Nettobreite [mm] | 30,0 |
| Nettohöhe [mm] | 18 |

BL Casambi Dimmer 4CH PWM

BL Casambi Dimmer 4CH PWM Konstantspannung

Artikel-Nr.: 170924



| Nettolänge [mm] | 75 |
|-----------------|----|
| Ursprungsland | FI |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at