

# BL Casambi Dimmer Plug and Play

BL Casambi Dimmer Plug&Play Phasecut 230V

Artikel-Nr.: 171938



---

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Dimmer Casambi, Kunststoff schwarz, Mesh-Netzwerk, Casambi, IP20 BILTON LEDON Technology BL Casambi Dimmer Plug and Play Artikel 171938 Der Controller BL Casambi Dimmer Plug and Play hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 220-240 V betrieben und hat eine IP20 Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 45 mm x 85 mm x 55 mm

---

Casambi

# BL Casambi Dimmer Plug and Play

**BL Casambi Dimmer Plug&Play Phasecut 230V**

Artikel-Nr.: 171938



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	85
Gerätehöhe [mm]	55
Gerätetiefe [mm]	45
Montageart	sonstige
Farbe	schwarz
Steuersignal	Casambi
Befestigungsart	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
App-Steuerung über Bluetooth	ja

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Spannungsart	AC
Frequenz [Hz]	50 - 60
Steuersignal	Casambi
Nennleistung [W]	50
Nennspannung [V]	220 - 240
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	1

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20... + 45
---	--------------

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGS AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)