Casambi Sensor light and motion

BL Casambi Sensor Light und Motion 5DP

Artikel-Nr.: 171965





AUSSCHREIBUNGSTEXT

Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät , PIR Sensor, Casambi, weiß, D85 x 73,3 mm, Einbautiefe 56mm BILTON LEDON Technology Casambi Sensor light and motion Artikel 171965 Abmessungen (L \times B \times H): 73.3 mm \times 85 mm







Casambi Sensor light and motion

BL Casambi Sensor Light und Motion 5DP

Artikel-Nr.: 171965



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	85
Gerätehöhe [mm]	85
Gerätetiefe [mm]	73.3
Montageart	Aufbau / Einbau
Farbe	weiß
Steuersignal	Casambi
Befestigungsart	sonstige
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
App-Steuerung über Bluetooth	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Frequenz [Hz]	50 / 60
Steuersignal	Casambi
Seriendimmer	ja
Nennleistung [W]	<0,5
Nennspannung [V]	220 - 240
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0.15

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungs-/Lagertemperatur [°C]	- 40 + 85
Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	0 + 50
Lebensdauer bei 20 °C [h]	50000

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at