

BL Casambi Steckdose Plug and Play

BL Casambi Steckdose Plug&Play 230V

Artikel-Nr.: 171939



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Smarter Zwischenstecker Casambi, Kunststoff schwarz, 150V, Mesh-Netzwerk BILTON LEDON Technology BL Casambi Steckdose Plug and Play Artikel 171939 Der Controller BL Casambi Steckdose Plug and Play hat ein Casambi Steuersignal. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von 220-240 V betrieben und hat eine Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 45 mm x 85 mm x 55 mm

Casambi

BL Casambi Steckdose Plug and Play

BL Casambi Steckdose Plug&Play 230V

Artikel-Nr.: 171939



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	85
Gerätehöhe [mm]	55
Gerätetiefe [mm]	45
Montageart	sonstige
Farbe	schwarz
Steuersignal	Casambi
Befestigungsart	sonstige
App-Steuerung über Bluetooth	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Spannungsart	AC
Frequenz [Hz]	50 - 60
Steuersignal	Casambi
Nennleistung [W]	150
Nennspannung [V]	220 - 240
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0.3

ANSCHLUSS

Anschlussart	sonstige
--------------	----------

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 20... + 45
---	--------------

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at