


BL Wandtaster Doppelwippe

BL Casambi Taster Doppelwippe für LED-Strip 4f schwarz

Artikel-Nr.: 171936



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Taster Einfachwippe, schwarz, Casambi, Elektrodynamischer Energiegenerator, wartungsfrei, Doppelseitige Montagefolie beliegend BL BL Wandtaster Doppelwippe Artikel 171936 Der BL Wandtaster Doppelwippe hat ein enOcean Steuersignal und wird mit einem Tipptaster bedient. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von betrieben und hat eine IP20 Schutzart. Die Steuerung hat eine Verlustleistung im Standby Modus von .
Abmessungen (L x B x H): 14 mm x 81 mm x 81 mm



BL Wandtaster Doppelwippe

BL Casambi Taster Doppelwippe für LED-Strip 4f schwarz

Artikel-Nr.: 171936



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	81
Gerätehöhe [mm]	81
Gerätetiefe [mm]	14
Montageart	Aufputz
Farbe	schwarz
Steuersignal	enOcean
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein
Verwendbar mit Funktaste	ja
Verwendbar mit IR-Taste	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein
Verwendbar mit Taste	ja
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Steuersignal	enOcean
--------------	---------

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 25... + 65
---	--------------

SICHERHEITSMITTEILUNGEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at