## **BL DALI Power Supply**

#### BL DALI Power Supply 230VAC für LED-Strip IP20 DALI

Artikel-Nr.: 170229







#### **AUSSCHREIBUNGSTEXT**

DALI Power Supply weiß Klickbefestigung IP20 Nennspannung 230VAC 64TN BILTON LEDON Technology BL DALI Power Supply Artikel 170229 Der Controller BL DALI Power Supply hat ein DALI Steuersignal. Abmessungen (L x B x H): 58 mm x 90 mm x 17.8 mm

#### **TOP-FEATURES**

//\_\_ Stromversorgung für das DALI-Bus-System

//\_\_ Bis zu 64 adressierte Teilnehmer und 20-30 Steuermodule können angeschlossen werden











## **BL DALI Power Supply**

#### BL DALI Power Supply 230VAC für LED-Strip IP20 DALI

Artikel-Nr.: 170229



#### MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	90
Gerätehöhe [mm]	17.8
Gerätetiefe [mm]	58
Montageart	REG
Farbe	weiß
Oberflächenschutz	sonstige
Steuersignal	DALI
Werkstoffgüte	Duroplast
Befestigungsart	Klickbefestigung
Verwendbar mit Bewegungsmelder	ja
Verwendbar mit Funktaste	
Verwendbar fillt i dirktaste	nein
Verwendbar mit IR-Taste	nein nein
Verwendbar mit IR-Taste	nein
Verwendbar mit IR-Taste  Verwendbar mit Präsenzmelder	nein ja
Verwendbar mit IR-Taste  Verwendbar mit Präsenzmelder  Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein ja nein
Verwendbar mit IR-Taste  Verwendbar mit Präsenzmelder  Verwendbar mit Zeitschalter/Timer  Verwendbar mit Taste	nein ja nein nein

## **ELEKTROTECHNISCHE DATEN**

Spannungsart	AC
Frequenz [Hz]	50 - 60
Steuersignal	DALI
Lastart	sonstige
Seriendimmer	nein
Nennspannung [V]	230

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtwertspeicher nein

### TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] 0 ... + 50

## **VERPACKUNGSINFORMATION**

EAN	4250716912319
Artikel-Nr.	170229
Nettogewicht [g]	70
Bruttogewicht [g]	74
Bruttobreite [mm]	65,0
Bruttohöhe [mm]	27,0

# **BL DALI Power Supply**

## BL DALI Power Supply 230VAC für LED-Strip IP20 DALI

Artikel-Nr.: 170229



Bruttolänge [mm]	102,0
Nettobreite [mm]	58,0
Nettohöhe [mm]	17.8
Nettolänge [mm]	98
Ursprungsland	CN

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at